

**Energizer**

## 多謝閣下選購勁量® 1小時充電器

請於使用充電器前，詳細閱讀使用手冊，並且保留以作日後參考。

充電電池種類：鎳氫充電電池

充電電池型號：AA及AAA


推薦充電電池：勁量® 鎳氫充電電池(NiMH)

### 如何充電

可同時為1,2,3或4粒AA及AAA充電電池充電。


#### 1. 放入充電電池

依充電器的正負極(+/-)指示，正確裝入充電電池。



#### 2. 連接電源

把充電器的插頭插入標準的交流電插座上。



#### 3. 進行充電



當亮起綠色LED燈代表充電進行中

註：綠色LED燈快速閃爍代表充電電池已損壞或放入了非充電電池。

- 充電完成後，綠色LED燈會關閉。
- 請於完成充電後取下充電電池。

### 充電時間

電池型號 (NiMH)	AA	AA	AAA
電池容量 (mAh)	2450	2000	900
充電時間	60分鐘	49分鐘	55分鐘
控制功能	CPU 晶片控制		

### 產品特點

- 智能CPU監控 (以晶片控制每個管道)。
- 4個獨立管道：
  - 可同時為不同容量的充電電池充電
  - 可為1至4粒AA及AAA充電電池充電
  - 設有4個獨立LED顯示燈
- 每個管道設有以下特點：
  - 電池過溫保護
  - 反極性保護
  - 能檢測已損壞及非充電電池
  - 涓流充電 (當充電完成而電池仍留在充電器時，此功能可保持電池充電飽滿度)
  - 電壓負增長和零斜率檢測
  - 自動停止充電
- 全球通用電壓，100/240V AC 50/60Hz。

### 操作指南

- 充電期間，充電電池發熱屬於正常；充電完成，電池會逐漸回復至正常溫度。
- 請把充電電池存放在陰涼及乾爽的室溫環境下。
- 充電電池於貯放期間會逐步流失部份電量，若持續未有使用充電電池，請於再次使用前預先充電。

### 推薦使用產品

充電電池特別適用於高耗電量或需要經常使

用的產品。

- 鎳氫充電電池是實惠兼提供高電量的選擇。適用於數碼相機、MP3隨身聽、CD播放機、收音機、無線對講機、遙控玩具車、手提遊戲機、閃光燈裝置、玩具、嬰兒產品或電子手帳。
- 鎳氫充電電池不適用於：
  - \* 遙控器裝置或時鐘—建議使用鹼性電池例如勁量鹼性電池。
  - \* 醫療及安全裝置，例如煙霧探測器，除部份專門設計及建議使用鎳氫充電電池的產品例外。

### 注意事項

為避免因漏電或火警而造成個人傷害或任何財產損失：

- 只可為鎳氫(NiMH)充電電池充電，若為其他類型電池充電，或許會導致漏液、破裂或爆炸等的危險。
- 請勿拆解或燃燒充電電池，依照正確方向裝入充電電池，避免與其他類型電池同時使用，此舉或會導致短路情況出現，令充電電池燃燒、爆炸、漏液或產生高熱。
- 請於陰涼及乾爽環境之下使用充電器。切勿暴露於雨水、霜雪或過度潮濕的環境下使用。
- 切勿將充電器接駁至延長線。
- 若充電器已經損壞，切勿繼續使用。
- 切勿擅自拆解、修改充電器任何部份，或

嘗試利用充電器作為電源裝置。

- 維修或清潔充電器前，必須拔掉電源。本產品不適合幼童或沒有家長監督的孩童使用。此外，肢體、感官及思考不健全的人仕應在監督及指導下使用本產品。

### 產品規格

型號：CH1HR-2

適配器：CH1HR-2ADPNZ, CH1HR-2ADPUK,

CH1HR-2ADPEU, CH1HR-2ADPKR

充電容量：AA NiMH 高達 2650mAh, AAA

NiMH 高達 1000mAh

輸入電壓：100-240V AC, 50/60Hz

充電電流：AA—2.5A, AAA—1.0A

涓流電流：AA—50mA, AAA—20mA

### 一年保養

請保留購買單據正本，即可由購買當日起獲享一年免費保養服務，惟有關產品並不可在未獲授權下，由第三者擅自檢修、改裝或拆解。若有關產品在不正確的使用方法、正常磨損或意外下損壞，將不獲提供任何保養服務。勁量保留提供保養服務之最終決定權。有關詳情，請與鄰近的勁量銷售點聯絡。

勁量香港有限公司

客戶服務熱線：(852) 2956 2333